

Vážený odběrateli,

dostal se Vám do rukou napáječ MIWI 18K pro domácí telefony.

Napáječ umožňuje:

- komunikaci domácích telefonů s tablem
- elektronické vyzvánění do telefonů
- otevírání elektrického zámku
- tiché vyzvánění v table při zazvonění

Než se pustíte do zapojování systému, důkladně si prosím prohlédněte schéma zapojení. **Pozor - přívod 230V k napáječi svěřte odborníkovi - je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem !!** Při přípravě nešetřete na vodičích. Zvolte kabel, který má ještě volné páry pro rozšíření systému, či případnou poruchu ve vedení. Pro elektrický zámek doporučujeme posílit vedení po párech, aby nedocházelo ke ztrátám.

**Popis zdroje** - v napájecím zdroji **18K** jsou tyto svorky:

- 230V** – přívod síťového napětí 230V/50Hz
- ~12** – napájecí napětí 12V~ /1A(10,5V min)
- 0** - společné mínus napájení /zem/ proti +6
- ~0** - společné mínus napájení /zem/ proti ~12V
- +6** - napájení +6V pro hovorový modul
- 2** - mikrofonní vstup od telefonů /+ 0,1V/
- G** - výstup melodického generátoru /+ 13V/

**Upozornění: svorku ~12V lze trvale zatížit pouze na 0,3A!!!**



Napájecí zdroj 18K

Napájecí zdroj 18K je určen pro zapojení se vstupním komunikačním tablem URMET, které je vybaveno hovorovým modulem 824/500.

Po zapojení všech potřebných svorek a přivedení síťového napětí můžete nastavit citlivost celého systému pomocí odporových trimrů v hovorovém modulu tabla:

**P2** - nastavení citlivosti mikrofonu vstupního tabla

**P1** - nastavení hlasitosti ve vstupním table

Přejeme Vám mnoho úspěchů s novým komunikačním systémem!

Budete-li mít další dotaz, či požadavek spojte se s naším záručním i pozáručním servisem na domácí telefony:

Tel-222724363, Fax-222728703, e-mail: [matelektra@matelektra.cz](mailto:matelektra@matelektra.cz)  
MaT ELEKTRA, Milešovská 9, 130 00 Praha 3. [www.matelektra.cz](http://www.matelektra.cz)