

Vážený odběrateli,

dostal se Vám do rukou napájecí zdroj 18N pro domácí telefony.

Napáječ umožňuje:

- komunikaci domácích telefonů s tablem
- nastavení citlivosti mikrofonu tabla
- nastavení hlasitosti tabla
- elektronické vyzvánění do telefonů
- otevírání elektrického zámku
- pomocné napětí +12V
- tiché vyzvánění v table při zazvonění

Než se pustíte do zapojování systému, důkladně si prosím prohlédněte schéma zapojení. Pozor - přívod 230V k napájecí svěřte odborníkovi - je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem !!
V instalaci budovy musí být spolupracující vypínač všech pólů sítě, se vzdáleností kontaktů nejméně 3mm. Při přípravě nešetřete na vodičích. Zvolte kabel, který má ještě volné páry pro rozšíření systému, či případnou poruchu ve vedení. Pro elektrický zámek doporučujeme posílit vedení po párech, aby nedocházelo ke ztrátám.

Popis zdroje - v napájecím zdroji 18N jsou tyto svorky:

230V – přívod síťového napětí 230V/50Hz

~ – napájecí napětí 12V~ /1A(10,5V min)

M – napájecí napětí +14V/0,1A nestabilizované

I - společné mínus napájení /zem/ proti + a ~12V

441 - napájení +8V pro mikrofon ve vstupním table

GL - výstup zesilovače k reproduktoru tabla /+14V/

2 22 - mikrofonní vstup od telefonů /+ 9,7V/

3 G - výstup melodického generátoru /+ 9,7V/

4

Upozornění: svorku 12Vac lze trvale zatížit pouze na 0,4A!!!



Při zapojování vstupního komunikačního tabla dejte prosím pozor na správné zapojení svorek 441 a MK. Při nesprávném zapojení Vám nebude fungovat mikrofon.

Po zapojení všech potřebných svorek v napájecí a přivedení síťového napětí můžete nastavit citlivost celého systému pomocí odporových trimrů :

P1 - nastavení citlivosti mikrofonu vstupního tabla

P2 - nastavení hlasitosti ve vstupním table

Přejeme Vám mnoho úspěchů s novým komunikačním systémem!

Budete-li mít další dotaz, či požadavek spojte se s naším záručním i pozáručním servisem na domácí telefony:

*Tel-02/22724363, Fax-02/22728703, e-mail- matelektra@matelektra.cz
MaT ELEKTRA, Milešovská 9, 130 00 Praha 3. www.matelektra.cz*